

## AS 18 L PC (602021850) Aspirador de batería 18V; Cartón; con limpieza manual del filtro

Nº de pedido 602021850

EAN 4007430321244



Ilustración representativa



- Aspirador de batería ligero, compacto para el uso móvil, para aspirar el polvo y las virutas
- Protección del usuario: certificado según directiva UE para la clase de polvo L
- PressClean: limpieza manual del filtro mediante una fuerte corriente de aire al pulsar el interruptor en el aspirador durante las pausas de trabajo
- Modo Eco para una durabilidad más larga de la carga de la batería, modo Boost para una máxima potencia
- Con función de soplado integrada: para soplar, secar y evacuar el aire de escape
- Interruptor angular grande para un encendido/apagado fácil, incluso con el pie
- Con manguera elástica para un manejo cómodo y máxima libertad de movimiento al aspirar
- Prácticos depósitos para una segunda batería, cargador, toberas y manguera
- Diseño compacto MetaLoc para apilar con los maletines MetaLoc
- Robusta carcasa con protectores de goma en la superficie de apoyo para un depósito cuidadoso, antideslizante
- Transporte fácil gracias a las asas o correa de transporte ergonómicas
- Muchas marcas, un sistema de baterías: se puede combinar con todas las baterías de 18V y cargadores de las marcas CAS: [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

**Valores técnicos****Valores característicos**

Tipo de batería	LiHD
Tensión de la batería	18 V
Máx. caudal de aire	2100 l/min
Depresión	120 hPa (mbar)
Superficie de filtración	3600 cm <sup>2</sup>
Volumen del depósito	7.5 l
Ø de la manguera de aspiración	32 mm
Longitud de la manguera	3.5 m
Peso sin batería	6.9 kg
Peso con batería	7.5 kg

**Emisión de ruido**

Nivel de intensidad acústica	72 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LwA)	84 dB(A)
Inseguridad de medición K	2.4 dB(A)

**Suministro estándar**

Manguera de aspiración elástica (Ø 32 mm / 0,7-3,5 m)

Bolsa de filtro de vellón

Boquilla de aspiración (ancho 120 mm)

Tobera para juntas

Correa de transporte

sin batería, sin cargador